

Normas: EN 61347-2-13



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**Áreas de Aplicação:** Edifícios Públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para Arte e Cultura.

**Fonte de Alimentação:** Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

**Materiais:** Chapa de aço.

**Acabamento:** Revestido a epoxi poliéster.

### Caixa de alimentação circular para 1 módulo LED

	Tipo	W	mA	AxBxC		kg	CÓDIGO
	Trimless	3	700	110x110x71	112x118	1,0	9733
	Encastrar	3	700	Ø90x70	Ø76	0,5	9738
	Saliente	3	700	Ø95x60	-	1,0	9743

### Caixa de alimentação quadrada para 1 módulo LED

	Tipo	W	mA	AxBxC		kg	CÓDIGO
	Trimless	3	700	98x101x132	102x99	1,0	9734
	Encastrar	3	700	95x95x70	Ø76	0,5	9739
	Saliente	3	700	98x98x90	-	1,0	9744

### Caixa de alimentação retangular para 2 módulos LED

	Tipo	W	mA	AxBxC		kg	CÓDIGO
	Trimless	6	700	243x101x132	244x102	1,8	9735
	Encastrar	6	700	240x95x124	222x83	1,0	9740
	Saliente	6	700	243x98x91	-	2,0	9745

### Caixa de alimentação retangular para 3 módulos LED

	Tipo	W	mA	AxBxC		kg	CÓDIGO
	Trimless	17,5	700	363x101x132	364x102	2,7	9736
	Encastrar	17,5	700	360x95x124	339x83	1,5	9741
	Saliente	17,5	700	363x98x91	-	3,0	9746

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

Caixas de alimentação retangular para 4 módulos LED

	Tipo	W	mA	AxBxC		kg	CÓDIGO
	Trimless	17,5	700	483x101x132	484x102	3,5	9737
	Encastrar	17,5	700	480x95x124	459x83	2,0	9742
	Saliente	17,5	700	483x98x91	-	4,0	9747

Nota: Para completar a linha é necessário adicionar start kit. Para as caixas de 2,3 e 4 módulos LED os códigos não incluem os topos de fim de linha. Por favor encomende em separado.

## COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
 W	Branco
 G	Cinzento
 B	Preto
 U	Azul
 V	Verde
 T	Amarelo
 K	Vermelho
 0	Sahara
 L	Autumn
 D	Golden eye
 R	Rusty chain
 N	Jungle
 C	Pure chocolate
 1	Mist
 9	Dark rock
 I	Carbon

## OPÇÕES

### Tampa cega



Tampa cega

Código  
**9927**

### Start Kit para versão trimless



Start Kit - Topo início / fim

• Dois topos e parafusos incluídos.

Código  
**9223**

### Start Kit para versão de encastrar



Start Kit - Topo início / fim

• Dois topos e parafusos incluídos.

Código  
**9224**

### Start Kit para versão de saliente



Start Kit - Topo início / fim

• Dois topos e parafusos incluídos.

Código  
**9225**

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.  
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

## Kit de união para versão de encastrar



União

- União galvanizada, parafusos incluídos.

Código  
**931701**

## Kit de união para versão trimless ou saliente



União

- Kit de união, parafusos incluídos.

Código  
**931700**

## Cablagem de linha contínua



Secção 1,5 mm<sup>2</sup>  
3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

Secção 2,5 mm<sup>2</sup>  
3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Código  
**9456**


**9458**

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.  
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.




## DIMENSÕES

### INDIVIDUAL


Caixa de alimentação trimless








### INDIVIDUAL OU LINHA CONTÍNUA








Topo



Caixa de alimentação de encastrar



Caixa de alimentação saliente



Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.